



## SMS à envoyer

## Action

on

Allume la prise commandée orange.

off

Eteint la prise commandée orange.

etat

Renvoie l'état de la prise commandée orange (allumée ou éteinte) et d'éventuelle(s) alerte(s).

conso

Renvoie la consommation électrique de l'appareil branché à la prise commandée orange sur les dernières 24h.

qui

Renvoie la liste des porte-clés présents à la maison.

memo

Renvoie la liste de toutes les commandes SMS My Plug.



### SMS à envoyer

### Action

autoriser <N° de mobile utilisateur>	Autorise un nouvel utilisateur.
interdire <N° de mobile utilisateur>	Interdit un utilisateur.
ajouter <nom d'un porte-clés>	Ajoute un porte-clés à la liste de My Plug.
enlever <nom d'un porte-clés>	Enlève un porte-clés de la liste de My Plug.
voir <nom d'un porte-clés>	Fait clignoter le porte-clés désigné (s'il est à proximité de My Plug).
equipements	Renvoie la liste de tous les porte-clés de My Plug.
utilisateurs	Renvoie la liste de tous les utilisateurs de My Plug.
stop alerte	Interrompt la réception des alertes.
recevoir alerte	Rétablit la réception des alertes.
reset	Change l'utilisateur principal ou juste son numéro.